


01426 SET105-K

Електронен трансформатор SET

5905339014269

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на приложение:** на закрито**Възможност за монтаж върху нормално запалими повърхности:** да**Дължина [mm]:** 44**Височина [mm]:** 19**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50 **λ :** 0.97**Максимална мощност [W]:** 35-105**Категория на защита от токов удар:** II**Материал:** пластмаса**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Вид присъединение:** клеморед**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,75-1,5**Вид захранващо устройство:** променливи**Термична защита:** 100°C**Защита от късо съединение:** да**Максимална температура Ta [°C]:** 45**Входно напрежение - PRI [V]:** 220-240**Изходно напрежение - SEC [V]:** 11,5 AC**изходен ток - сек. [ma]:** max 8800**Степен на защита IP:** 20**Tc [°C]:** 85**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 100**Количество бройки в сборна опаковка:** 100**Количество бройки в ред върху палет:** 800**Единично нето тегло [g]:** 98**Грамаж [g]:** 114**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4**Височина на единична опаковка [cm]:** 2.5**Тегло на кашон [kg]:** 11.4**Ширина на кашон [cm]:** 27.5**Височина на кашон [cm]:** 15**Дължина на кашон [cm]:** 44**Вместимост на кашон [m³]:** 0.01815

01426 SET105-K

Електронен трансформатор SET

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Продукта е предназначен за захранване на халогенни крушки работещи с ниско напрежение (12V)
- Захранването не е предназначено за работа без товар.