


Сензор за движение PIR



Kanlux ZONA JQ-37 е сензор за движение, чийто максимален обхват на засичане е 10 метра. Можем да зададем регулиране на времето на светене, както и нивото на осветеност, при което работи сензорът. Предлага се в бял и черен цветови вариант.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Микро-разстояние между контактите на релето : да

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 115

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Категория на защита от токов удар : II

Материал: пластмаса

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 15-7

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360/V120

Максимално време на действие [min]: 7

Минимално време на задействане [s]: 15

Максимална мощност [VA]: 1200

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 3-2000

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: max 10